

A-200 KLASSE-A 100 W/8 Ohm MONO-LEISTUNGSVERSTÄRKER



Imposanter reiner Klasse-A-Verstärker mit Leistungs-MOS-FET-Technologie – Realisiert ideale Lautsprecheransteuerung dank zwei separaten aber völlig identischen Endstufenkreisen im Parallelbetrieb, einem Dämpfungsfaktor von 1.000, und Verwendung von Halbleiterschaltern (MOS-FET) für Schutzschaltung ohne mechanische Kontakte. Im Eingangskreis erlaubt ultra-rauscharme doppelte Instrumentationsverstärker-Konfiguration den voll symmetrischen Signalaufbau, komplettiert durch Doppel-MCS+ Schaltung und Signalstrom-Rückkopplung für minimale Verzerrungen und hervorragende Leistungswerte. Rauschabstand und Klangqualität erreichen dadurch ein bisher unerhörtes Niveau. Das massive Netzteil mit leistungsfähigem Ringkerntrafo und großen Siebkondensatoren stützt einen Ausgangskreis, in dem 20 parallel angeordnete MOS-FET-Leistungstransistoren im Gegentaktbetrieb arbeiten, für Lautsprecheransteuerung mit Konstantspannung, Leiterplatten aus Fluorpolymer-Glasgewebe mit niedriger Dielektrizitätskonstante und geringem Verlustfaktor, sowie Vergoldung aller wichtigen Signalwege sorgen für weiter verbesserte Signalreinheit. Verwendung von zwei A-200 in Brückenschaltung ist ebenfalls möglich, für noch höhere Ausgangsleistung mit 1.600 Watt an 2 Ohm.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN

● Sinus-Ausgangsleistung: 100 Watt (8 Ohm), 200 Watt (4 Ohm), 400 Watt (2 Ohm), 800 Watt (1 Ohm, Musiksignal) / Brückenbetrieb (2 Verstärker): 400 Watt (8 Ohm), 800 Watt (4 Ohm), 1.600 Watt (2 Ohm, Musiksignal) ● Frequenzgang: 0,5 Hz - 160 kHz +0, -3,0 dB ● Intermodulationsverzerrungen: 0,01% oder weniger ● Dämpfungsfaktor: 1.000 (EIA, 8-Ohm-Last, 50 Hz) ● Rauschspannungsabstand: 126 dB (GAIN: MAX), 132 dB (GAIN: -12dB) (A-bew.) ● Nenn-Eingangsspannung: 1,13 V

WICHTIGE BESONDERHEITEN

● Zweifach-Ausgangspegelanzeige mit Echtwert-Digitalanzeige und Balkengrafik ● Schalter für Anzeige OFF/ALL/dB/W ● Anzeigebereichs-Wähler: 10W/100W/1000W ● Haltezeit-Wahltaste ● Eingangswähler ● Verstärkungsfaktor-Wähler ● Moduswähler ● Symmetrische Eingänge ● Phasenwähler ● Anschlüsse für zwei Lautsprecher (gleichzeitig angesteuert) ● Max. Abmessungen: 465 (B) x 238 (H) x 514 (T) mm ● Masse: 46,0 kg

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel

A-70 KLASSE-A 60 W/Kanal STEREO-LEISTUNGSVERSTÄRKER



Auftakt einer neuen Ära: der ultimative Klasse-A-Stereo-Leistungsverstärker — Der exquisite Klang des reinen Klasse-A-Betriebs schlägt jeden Audio-Liebhaber unwiderstehlich in seinen Bann. Der A-70 realisiert voll symmetrische Signalwege in der Eingangsstufe mit einer diskret aufgebauten und extrem rauscharmen Instrumentationsverstärker-Konfiguration. MCS+ Schaltungsarchitektur und Signalstrom-Rückkopplung im Verstärkerkreis sichern einen Rauschabstand von 127 dB (GAIN-Wahlschalter auf -12 dB), was ein bei Stereo-Endstufen bisher unerreichtes Niveau darstellt. Das massive Netzteil und MOS-FET-Leistungstransistoren in zehnfach paralleler Anordnung garantieren eine lineare Ausgangsleistungskurve bis hinunter zu 1 Ohm. Die Verwendung des A-70 im Brücken-Modus schafft einen Mono-Verstärker mit noch eindrucksvollerer Leistungsfähigkeit. Im Ausgangskreis werden anstelle von mechanischen Relais MOS-FET-Schalter eingesetzt, um Kontaktprobleme zu verhindern und langfristige Zuverlässigkeit zu sichern. Ausgangsmaterialien von Spitzenqualität in Verbindung mit hochmoderner Schaltungsmustertechnik resultieren in einem erstaunlichen Dämpfungsfaktor-Wert von 800. Die Leistungsanzeige geben die Wahl zwischen echten Leistungswerten in Digitalformat oder Balkendiagrammanzeige von Spannungswerten.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN

● Dauer-Ausgangsleistung: 60 W je Kanal (8 Ohm), 120 W je Kanal (4 Ohm), 240 W je Kanal (2 Ohm), 480 W je Kanal (1 Ohm, Musiksignal) / Brückenbetrieb: 240 W (8 Ohm), 480 W (4 Ohm), 960 W (2 Ohm, Musiksignal) ● Frequenzgang: 0,5 Hz - 160 kHz +0, -3,0 dB ● Intermodulationsverzerrungen: 0,01% oder weniger ● Dämpfungsfaktor: 800 (EIA, 8-Ohm-Last, 50 Hz) ● Rauschspannungsabstand: 121 dB oder besser (A-bew.) ● Eingangsempfindlichkeit: 0,87 V

WICHTIGE BESONDERHEITEN

● Zweifach-Ausgangspegelanzeige mit echten Leistungswerten in Digitalformat oder Balkendiagrammanzeige von Spannungswerten ● OFF/ALL/dB/W-Wahlschalter für Leistungsanzeige ● Verstärkungsfaktor-Schalter ● Haltezeit-Schalter ● Eingangswahltasten ● Moduswähler ● Symmetrische Eingänge ● Max. Abmessungen: 465 (B) x 238 (H) x 515 (T) mm ● Masse: 44,3 kg

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel

A-46 KLASSE-A 45 W/Kanal STEREO-LEISTUNGSVERSTÄRKER



Im reinen Klasse-A-Betrieb arbeitende Endstufe mit MOS-FET-Transistoren liefert 45 Watt pro Kanal --- Dieses Modell ist in der Mitte der hochgelobten "Pure Class A"-Serie von Accuphase angesiedelt, zwischen der A-65 und A-35. Die A-46 mit ihren charakteristischen externen Kühlblechen beinhaltet die fortschrittliche Technik der Serie, und die Musikwiedergabe ist ganz einfach makellos. Die Instrumentationsverstärker-Schaltung erlaubt durchgehend symmetrische Signalübertragung. Weiter verbesserte MCS+ Schaltungstechnik sowie Strom-Rückkopplung bieten ausgezeichnete Rauschabstand- und Klirrwerte sowie durchweg hervorragende Leistung in allen anderen Bereichen. Anstelle von Relais mit mechanischen Schaltkontakten übernehmen in der A-46 Halbleiter (MOS-FET) Schalter den Schutz der Lautsprecher. Dies sichert hervorragende Langlebigkeit und noch höhere Signalreinheit. Das robuste Netzteil und die sechsfache Gegentakterschaltung der Leistungs-MOS-FETs ermöglichen eine Ausgangsleistung von 360 Watt pro Kanal an eine extrem niedrige Lastimpedanz von 1 Ohm (Musiksignale). Im Brückenbetrieb wird die A-46 zur echten Mono-Endstufe mit noch mehr Leistungsreserven und eindrucksvoller Präsenz.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN

● Dauer-Ausgangsleistung: 45 W je Kanal (8 Ohm), 90 W je Kanal (4 Ohm), 180 W je Kanal (2 Ohm), 360 W je Kanal (1 Ohm, Musiksignal) / Brückenbetrieb: Dauer-Ausgangsleistung 180 W (8 Ohm), 360 W (4 Ohm), 720 W (2 Ohm, Musiksignal) ● Frequenzgang: 0,5 Hz - 160 kHz +0, -3,0 dB ● Intermodulationsverzerrungen: 0,01% oder weniger ● Dämpfungsfaktor: 500 (EIA, 8-Ohm-Last, 50 Hz) ● Rauschspannungsabstand: 115 dB oder besser (A-bew.) ● Eingangsempfindlichkeit: 0,76 V

WICHTIGE BESONDERHEITEN

● Analoge Ausgangspegelanzeiger mit logarithmischer Skala ● Verstärkungsfaktor-Schalter ● Eingangswahltasten ● Wahlschalter für Pegelanzeigerbetrieb und Empfindlichkeit ● Lautsprecher-Wahltasten ● Betriebsartschalter ● Symmetrische Eingänge ● Phasenwähler für symmetrischen Eingang ● Max. Abmessungen: 465 (B) x 211 (H) x 464 (T) mm ● Masse: 31,9 kg

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel

A-36 KLASSE-A 30 W/Kanal STEREO-LEISTUNGSVERSTÄRKER



Eindrucksvoller Stereo-Verstärker definiert Grundsubstanz für Klasse-A-Betrieb neu – Der A-36 reflektiert die herausragende Design-Technik höherrangiger Modelle wie des A-200 und A-70 in vielfältiger Hinsicht. Der Verstärker demonstriert die solide Basis für Klasse-A-Betrieb und wurde sorgfältig optimiert, mit der gleichen Liebe zum Detail und Ausrichtung auf besten Klang für die Accuphase berühmt ist. MOS-FET-Leistungstransistoren in dreifach paralleler Anordnung in jedem Kanal, voll symmetrische Signalwege dank diskret aufgebauter Instrumentationsverstärker-Konfiguration, zusammen mit MCS+ Schaltungsarchitektur und Signalstrom-Rückkopplung im Verstärkerkreis sichern hervorragende Leistungswerte für besten Klang. Das kräftige Netzteil unterstützt mühelos eine Ausgangsleistung von 150 Watt pro Kanal (Musiksignale) an extrem niedriger Lastimpedanz von 1 Ohm, und Brückenbetrieb erlaubt die Verwendung als ausgezeichnete Mono-Verstärker mit noch mehr Leistung. Im Ausgangskreis werden anstelle von mechanischen Relais MOS-FET-Schalter eingesetzt, um Kontaktprobleme zu verhindern und langfristige Zuverlässigkeit zu sichern. Ausgangsmaterialien von Spitzenqualität in Verbindung mit hochmoderner Schaltungsmustertechnik resultieren in einem Dämpfungsfaktor-Wert von 400.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN

- Dauer-Ausgangsleistung: 30 W je Kanal (8 Ohm), 60 W je Kanal (4 Ohm), 120 W je Kanal (2 Ohm), 150 W je Kanal (1 Ohm; Musiksignal) / Brückenbetrieb: Dauer-Ausgangsleistung 120 W (8 Ohm), 240 W (4 Ohm), 300 W (2 Ohm; Musiksignal) ● Frequenzgang: 0,5 Hz - 160 kHz +0, -3,0 dB ● Intermodulationsverzerrungen: 0,01% oder weniger ● Dämpfungsfaktor: 400 (EIA, 8-Ohm-Last, 50 Hz) ● Rauschspannungsabstand: 112 dB oder besser (A-bew.) ● Eingangsempfindlichkeit: 0,62V

WICHTIGE BESONDERHEITEN

- Analoge Ausgangspegelanzeiger mit logarithmischer Skala ● Verstärkungsfaktor-Schalter ● Eingangswahl-tasten ● Schalter für Pegelanzeige Aus/Spitzenwert-Haltung/Normal und Wahl-taste für Anzeige-Empfindlichkeit ● Moduswähler ● Symmetrische Eingänge ● Max. Abmessungen: 465 (B) x 171 (H) x 425 (T) mm ● Masse: 22,8 kg

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel

M-6200 1.200 W/1 Ohm MONO-LEISTUNGSVERSTÄRKER



Der M-6200 geht das Konzept des Leistungsverstärkers unter einem neuen Blickwinkel an und demonstriert mit seiner hervorragenden Leistung eindrucksvoll, was ein idealer Mono-Leistungsverstärker bringen kann. Die diskret aufgebaute Instrumentationsverstärker-Konfiguration sorgt für niedrigsten Rauschabstand und ermöglicht voll symmetrische Signalwege. Zusammen mit der MCS+ Schaltung und Signalstrom-Rückkopplung sorgt dies für hervorragenden Klang und einen erstaunlichen Rauschabstand von 127 dB bei maximaler Verstärkung und 133 dB in der -12 dB Stellung des Gain-Wählers. Zwei parallel angesteuerte identische Verstärkereinheiten sichern niedrigste Innenimpedanz im Ausgangskreis und ermöglichen so die Lautsprecheransteuerung mit Konstanzspannung selbst bei sehr niedrigen Lastimpedanzen. Ein massives Netzteil in Verbindung mit Hochleistungstransistoren in 16fach paralleler Gegentaktnanordnung liefert gewaltige 1.200 Watt an eine ultra-niedrige Impedanzlast von 1 Ohm (mit Musiksignalen). Der Ausgangskreis mit weiter reduzierter Innenimpedanz erzielt einen Dämpfungsfaktor von 1000. Trotz seines imposanten Erscheinungsbilds ist der M-6200 ein Mono-Leistungsverstärker, der nicht nur durch reichlich Kraft und mühelose Dynamik beeindruckt, sondern der selbst die feinsten musikalischen Details mit atemberaubendem Realismus zu Gehör bringt.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN

- Sinus-Ausgangsleistung: 150 Watt (8 Ohm), 300 Watt (4 Ohm), 600 Watt (2 Ohm), 1.200 Watt (1 Ohm, Musiksignal) / Brückenbetrieb (2 Verstärker): 600 Watt (8 Ohm), 1.200 Watt (4 Ohm), 2.400 Watt (2 Ohm, Musiksignal) ● Frequenzgang: 0,5 Hz - 160 kHz +0, -3,0 dB ● Intermodulationsverzerrungen: 0,01% oder weniger ● Dämpfungsfaktor: 1.000 (EIA, 8-Ohm-Last, 50 Hz) ● Rauschspannungsabstand: 127 dB (GAIN: MAX), 133 dB (GAIN: -12 dB) (A-bew.) ● Eingangsempfindlichkeit: 1,38 V

WICHTIGE BESONDERHEITEN

- Analoges Ausgangspegelanzeiger mit logarithmischer Skala ● Schalter für Anzeiger-Betrieb und Haltedauer (3 Sek./unendlich) ● Eingangswähler ● Verstärkungsfaktor-Wähler ● Schalter für Phasenlage ● Moduswähler ● Symmetrischer Eingang ● Max. Abmessungen: 465 (B) x 220 (H) x 499 (T) mm ● Masse: 40,2 kg

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel

P-6100 700 W/1 Ohm STEREO-LEISTUNGSVERSTÄRKER



Die hochwertige Stereo-Endstufe P-6100 ist eine Stereo-Version des Klasse A/B Mono-Leistungsverstärkers M-6000 mit MOS-FET-Leistungstransistoren im Endstufenkreis. Der P-6100 basiert auf der hervorragenden Technologie des Vorgängermodells, ist aber als Instrumentationsverstärker konzipiert, was durchweg symmetrische Signalübertragung erlaubt. Die weiter verbesserte MCS+ Schaltung und Strom-Rückkopplung sorgen für minimales Restrauschen. Die Leiterplatten bestehen aus Fluorpolymer-Glasgewebe mit niedriger Dielektrizitätskonstante und geringem Verlustfaktor, und nur nach strengen Kriterien selektierte Bauteile und Materialien kommen zur Anwendung. Im Ausgangskreis arbeiten 8 parallel geschaltete MOS-FET-Leistungstransistoren, welche für ausgezeichneten Klang und beste Haltbarkeit berühmt sind. Massive Kühlplatten auf beiden Seiten des Chassis sorgen für effiziente Abfuhr von erzeugter Wärmeenergie. Das Netzteil umfasst einen hochwirksamen Ringkerntrafo mit eigenem Aluminiumgehäuse und Kühlblechen, sowie zwei große 56.000 µF Siebkondensatoren. Damit sind mehr als genug Reserven vorhanden für eine erstaunliche Ausgangsleistung von 700 Watt pro Kanal an 1 Ohm (Musiksignale). Im Brückenbetrieb wird der P-6100 zu einem monoauralen Verstärker mit noch mehr Kraft: volle 1400 Watt an 2 Ohm (Musiksignale).

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN

- Dauer-Ausgangsleistung: 110 W je Kanal (8 Ohm), 220 W je Kanal (4 Ohm), 440 W je Kanal (2 Ohm), 700 W je Kanal (1 Ohm) / Brückenbetrieb: Dauer-Ausgangsleistung 440 W (8 Ohm), 880 W (4 Ohm), 1.400 W (2 Ohm, Musiksignal) ● Frequenzgang: 0,5 Hz - 160 kHz +0, -3,0 dB ● Intermodulationsverzerrungen: 0,01% oder weniger ● Dämpfungsfaktor: 500 (EIA, 8-Ohm-Last, 50 Hz) ● Rauschspannungsabstand: 120 dB oder besser (A-bew.) ● Eingangsempfindlichkeit: 1,18 V

WICHTIGE BESONDERHEITEN

- Analoges Ausgangspegelanzeiger mit logarithmischer Skala ● Verstärkungsfaktor-Schalter ● Eingangswahl-taste ● Pegelanzeige-Ein/Aus-Taste und Haltedauer-Taste ● Lautsprecherwähler ● Betriebsartschalter ● Symmetrische Eingänge ● Phasenwähler für symmetrische Eingänge ● Max. Abmessungen: 465 (B) x 221 (H) x 499 (T) mm ● Masse: 42,7 kg

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel

P-4200 500 W/1 Ohm STEREO-LEISTUNGSVERSTÄRKER



Dieser Stereo-Leistungsverstärker reflektiert die herausragende Design-Philosophie von Modellen wie dem A-200 in vieler Hinsicht. Neueste Technik in allen Aspekten sichert exzellente Leistung. Das Instrumentationsverstärkerprinzip in der Eingangsstufe erlaubt voll symmetrische Signalübertragung, und MCS+ sowie Signalstrom-Rückkopplungstechnologie sorgen für weiter verbesserte Klangqualität. Auf niedrigste Innenimpedanz ausgelegtes Schaltungsdesign sowie minimierte Energieverluste ergeben einen Dämpfungsfaktor von 500, und die Verwendung von Halbleiterschaltern (MOS-FET) anstelle von Relais beseitigt mechanisches Kontaktpunkte. Das Resultat ist praktisch ideale Lautsprecheransteuerung. Das massive Netzteil mit leistungsfähigem Ringkerntrafo und großen Siebkondensatoren stützt den Ausgangskreis mit dreifach parallel angeordneten MOS-FET-Leistungstransistoren im Gegentaktnbetrieb, für Lautsprecheransteuerung mit Konstanzspannung. Verwendung von zwei P-4200 in Brückenschaltung ist ebenfalls möglich und ergibt noch höhere Ausgangsleistung mit 1.000 Watt an 2 Ohm.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN

- Dauer-Ausgangsleistung je Kanal: 90 Watt (8 Ohm), 180 Watt (4 Ohm), 360 Watt (2 Ohm), 500 Watt (1 Ohm, Musiksignal) / Brückenbetrieb (2 Verstärker): 360 Watt (8 Ohm), 720 Watt (4 Ohm), 1.000 Watt (2 Ohm, Musiksignal) ● Frequenzgang: 0,5 Hz - 160 kHz +0, -3,0 dB ● Intermodulationsverzerrungen: 0,01% oder weniger ● Dämpfungsfaktor: 500 (EIA, 8-Ohm-Last, 50 Hz) ● Rauschspannungsabstand: 120 dB (GAIN: MAX), 125 dB (GAIN: -12 dB) (A-bew.) ● Eingangsempfindlichkeit: 1,07 V

WICHTIGE BESONDERHEITEN

- Analoges Ausgangspegelanzeiger mit logarithmischer Skala ● Haltezeit-Wahl-taste ● Eingangswahl-tasten ● Verstärkungsfaktor-Schalter ● Betriebsartschalter ● Symmetrische Eingänge ● Phasen-wähler ● Anschlüsse für zwei Lautsprecher ● Max. Abmessungen: 465 (B) x 190 (H) x 427 (T) mm ● Masse: 28,9 kg

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel

C-3850 PRÄZISIONS-STEREO-VORVERSTÄRKER



Der Stereo-Präzisionsvorverstärker C-3850 führt den Ansatz des Modells C-3800 konsequent weiter und verkörpert die Summe der von Accuphase im Lauf der Jahre gesammelten Erfahrungen auf dem Gebiet der Vorverstärker. Die AAVA-Lautstärkeregelung bewirkt keine Pegelabsenkung im herkömmlichen Sinn sondern verwendet eine von Stromschaltern gesteuerte Kombination von Spannungs-/Stromwandlern zur direkten Kontrolle des Verstärkungsgrads und somit der Hörlautstärke. Dieser bahnbrechende Ansatz schließt Impedanzänderungen sowie andere unerwünschte Nebenwirkungen wie höheren Rauschpegel usw. fast gänzlich aus. Im C-3850 kommt eine "Balanced AAVA"-Schaltung zum Einsatz, welche mit zwei parallel geschalteten AAVA-Modulen arbeitet und ideale Lautstärkeregelung von den symmetrischen Eingängen bis zu den symmetrischen Ausgängen verwirklicht. Eine weiterer Vorzug ist die aus einem hochfesten Aluminiumblock extrudierte massive Reglerknopf- und Sensoreinheit, die präzise haptische Rückmeldung gewährt und außerdem höchste Laufruhe auch bei motorgetriebenem Arbeiten ermöglicht. Der vollständig symmetrische Signalpfad durch alle Stufen des Vorverstärkers, von den Eingängen bis zu den Ausgängen, sichert ausgezeichnete Signalreinheit, welche durch die Wahl von hochwertigsten Bauteilen und Materialien in Verbindung mit neuester Schaltungstechnik noch weiter gesteigert wird. Elektrische Leistung und Klang sind somit auf höchster Ebene gesichert. Durch Anschluss des Stereo-Phono-Vorverstärkers C-37 wird einwandfreie Wiedergabe von analogen Schallplatten ebenfalls möglich.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN

● Klirr: max. 0,005% (20 - 20.000 Hz) ● Frequenzgang: 3 Hz - 200 kHz +0, -3 dB ● Nenn-Eingangsspannung: 252 mV ● Nenn-Ausgangsspannung: 2,0 V ● Rauschspannungsabstand: 115 dB ● Übersprechungsdämpfung: -90 dB oder besser / 10 kHz (EIA) ● Verstärkungsfaktor: 12 dB/18 dB/24 dB ● Loudness-Kompensation: +2 dB/+4 dB/+6,5 dB (100 Hz) ● Kopfhörer-Ausgangspegel: 2 V (40 Ohm)

WICHTIGE BESONDERHEITEN

● Ausgangswähler ● Ausgangs-Phasenwahltaste ● Pegelabschwächer ● Loudness-Kompensation-Wahlschalter ● Recorder-Taste ● Verstärkungsfaktor-Wähler ● Balance-Regler ● Eingangsanzeige ● Pegelanzeige ● Display-Ein/Aus-Taste ● Symmetrische Ein- und Ausgänge ● Kopfhörerbuchse ● Kopfhörer-Pegelwähler ● EXT PRE-Anschlüsse ● Max. Abmessungen: 477 (B) x 156 (H) x 412 (T) mm ● Masse: 25,0 kg
* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel / Audiokabel mit Steckern ASL-10 / Fernbedienung RC-210

C-2820 PRÄZISIONS-STEREO-VORVERSTÄRKER



Der C-2820 verwendet die für den C-3800 entwickelte AAVA-Topographie und repräsentiert einen vollen Modellwechsel vom Vorgänger C-2810. Durchweg werden nur nach strengen Kriterien ausgewählte Teile und Materialien verwendet, und die gesamte Schaltungstechnik wurde überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht. Die AAVA-Lautstärkeregelung arbeitet komplett im analogen Bereich. Der hohe Rauschabstand und minimale Klirrgang des Verstärkers sowie der glatte Frequenzgang und die ausgezeichnete Klangqualität bleiben bei jeder Lautstärkeeinstellung praktisch unverändert. Die insgesamt 16 Schaltungsstufen für Line-Eingänge, symmetrische Eingänge, AAVA und andere Schaltungsstufen verwenden Leiterplatten aus GFK mit Fluorcarbonharz, welches sich durch niedrige Dielektrizitätskonstante und geringen Verlustfaktor auszeichnet. Die Einheiten sind separat für links und rechts auf einer Hauptplatine angeordnet, jeweils mit einem hocheffizienten Ringkern-Transformator und eigenen Siebkondensatoren. Diese komplette Mono-Konstruktion verhindert jegliche unerwünschte elektrische oder mechanische gegenseitige Beeinflussung der Stereokanäle. Die optionale Phonoentzerrer-Einheit AD-2820 erlaubt Wiedergabe von analogen Schallplatten mit höchster Klangtreue.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN (mit AD-2820)

● Klirr: max. 0,005% (20 - 20.000 Hz) ● Frequenzgang: 3 Hz - 200 kHz +0, -3 dB ● Nenn-Eingangsspannung: DISC (MC) 0,25 mV/0,08 mV, DISC (MM) 8 mV/2,5 mV, CD/LINE 252 mV ● Nenn-Ausgangsspannung: 2,0 V ● Rauschspannungsabstand: CD/LINE 111 dB, DISC (MC) 80 dB/73 dB, DISC (MM) 94 dB/85 dB ● Verstärkungsfaktor: 12 dB/18 dB/24 dB ● Loudness-Kompensation: +2 dB/+4 dB/+6,5 dB (100 Hz) ● Kopfhörer-Ausgangspegel: 2 V (40 Ohm)

WICHTIGE BESONDERHEITEN

● Mit AD-2820: Equalizer-Verstärkungsfaktor-Wähler, MC-Eingangsimpedanz-Wähler ● Ausgangs-Phasen-Wahlschalter ● Pegelabschwächer ● Loudness-Kompensation ● Recorder-Taste ● Verstärkungsfaktorwähler ● Balance-Regler ● Lautstärkepegel-Anzeige ● Display-Ein/Aus-Taste ● Kopfhörer-Pegelwähler ● Symmetrische Ein- und Ausgänge ● Kopfhörerbuchse ● EXT PRE Anschluß ● Max. Abmessungen: 477 (B) x 156 (H) x 412 (T) mm ● Masse: 23,7 kg (mit AD-2820: 24,6 kg)

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel / Audiokabel mit Steckern ASL-10 / Fernbedienung RC-220

◆ Option-Einheit speziell für C-2820
Phono-Equalizer-Einheit AD-2820

C-2420 PRÄZISIONS-STEREO-KONTROLL-CENTER



Der C-2420 verkörpert die klangliche Philosophie von Accuphase und beinhaltet neueste Technologie, die für die Modelle C-3800 und C-2820 entwickelt wurde. Diese voll überarbeitete Version hebt Leistung und Klang um eine weitere Stufe an. Die Schaltungsauslegung und AAVA-Lautstärkeregelung (Accuphase Analog Vari-gain Amplifier) wurden noch weiter verfeinert. Diese revolutionäre Schaltung arbeitet komplett im analogen Bereich. Der hohe Rauschabstand und minimale Klirrgang des Verstärkers sowie der Frequenzgang und die ausgezeichnete Klangqualität bleiben bei jeder Lautstärkeeinstellung praktisch unverändert. Konsequenter in voller Mono-Konfiguration gehalten verfügt der Verstärker über separate Stromversorgungskreise für den linken und rechten Kanal, jeweils mit eigenem Netztrafo, Siebkondensatoren und Peripherie-Schaltungen. Die modular aufgebauten anderen Schaltungsstufen sind ebenfalls getrennt ausgeführt. Hochwertige Klangregler, EXT PRE-Anschlüsse, unabhängige Phasenwahl für alle Signalquellen sowie ein Kopfhörerverstärker für optimalen Klang einige der vielen Vorzüge dieses Produkts. Eine optionale Phonoentzerrer-Einheit erlaubt die Wiedergabe von analogen Schallplatten mit höchster Klangtreue.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN (mit AD-2820)

● Klirr: max. 0,005% (20 - 20.000 Hz) ● Frequenzgang: 3 Hz - 200 kHz +0, -3 dB ● Nenn-Eingangsspannung: DISC (MC) 0,25 mV/0,08 mV, DISC (MM) 8,0 mV/2,5 mV, CD/LINE 252 mV ● Nenn-Ausgangsspannung: 2,0 V ● Rauschspannungsabstand: CD/LINE 109 dB, DISC (MC) 80 dB/72 dB, DISC (MM) 94 dB/84 dB ● Verstärkungsfaktor: 12 dB/18 dB/24 dB ● Loudness-Kompensation: +6 dB (100 Hz) ● Kopfhörer-Ausgangspegel: 2 V (40 Ohm)

WICHTIGE BESONDERHEITEN

● Mit AD-2820: Equalizer-Verstärkungsfaktor-Wähler, MC-Eingangsimpedanz-Wähler ● Phasenwähler ● Pegelabschwächer ● Loudness-Kompensation ● Recorder-Taste ● Verstärkungsfaktor-Wähler ● Klangregler ● Balance-Regler ● Lautstärkepegel-Anzeige ● Display-Ein/Aus-Taste ● Symmetrische Ein- und Ausgänge ● Kopfhörerbuchse ● EXT PRE Anschluß ● Max. Abmessungen: 465 (B) x 150 (H) x 409 (T) mm ● Masse: 19,2 kg (mit AD-2820: 20,1 kg)

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel / Audiokabel mit Steckern AL-10 / Fernbedienung RC-220

◆ Option-Einheit speziell für C-2420
Phono-Equalizer-Einheit AD-2820

C-2120 STEREO-KONTROLL-CENTER



Das Stereo-Steuerungscenter C-2120 mit neuer Schaltungsauslegung beinhaltet Design-Philosophie- und Technologie-Aspekte des legendären 40-Jahr-Jubiläummodells C-3800 und bietet genügend Flexibilität für alle Arten von Signaltypen, um klanglich jede Quelle optimal zu Gehör zu bringen. Die revolutionäre AAVA-Lautstärkeregelung (Accuphase Analog Vari-gain Amplifier), welche das Konzept des analogen Vorverstärkers völlig umkrempelte, ist selbstverständlich auch hier optimal verwirklicht. Hervorragender Rauschabstand bei jeder Lautstärke, minimale Verzerrungen und praktisch keine Änderung in Frequenzgang und Klang sind die sichergestellt. Konsequenter Mono-Aufbau mit separaten Netzteilen und Verstärkereinheiten für linken und rechten Kanal, hochwertige Klangregler, EXT PRE-Anschlüsse, unabhängige Phasenwahl für alle Signalquellen sowie ein Kopfhörerverstärker für optimalen Klang sind nur einige der vielen Vorzüge dieses Produkts. Die Flexibilität wird noch weiter erhöht durch das Angebot von verschiedenen Optionsplatten, u.a. für Digitaleingang mit USB-Schnittstelle und für hochwertige Wiedergabe von analogen Schallplatten. Bei Verwendung der Platine DAC-40 sind Eingangssignalauswahl und Anzeige der Abtastfrequenz mit dem Vorverstärker möglich.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN (mit AD-30)

● Klirr: max. 0,005% (20 - 20.000 Hz) ● Frequenzgang: 3 Hz - 200 kHz +0, -3 dB ● Nenn-Eingangsspannung: DISC (MC) 0,126 mV, DISC (MM) 2,5 mV, CD/LINE 252 mV ● Nenn-Ausgangsspannung: 2,0 V ● Rauschspannungsabstand: CD/LINE 109 dB, DISC (MC) 68 dB, DISC (MM) 80 dB ● Verstärkungsfaktor: 12 dB/18 dB/24 dB ● Loudness-Kompensation: +6 dB (100 Hz) ● Kopfhörer-Ausgangspegel: 2 V (40 Ohm)

WICHTIGE BESONDERHEITEN

● Mit DAC-40 installiert: Eingangssignalauswahl, Abtastfrequenz-Anzeige ● Mit AD-30: Equalizer-Verstärkungsfaktor-Wähler ● Phasenwähler ● Pegelabschwächer ● Loudness-Kompensation ● Recorder-Wahlschalter ● Verstärkungsfaktor-Wähler ● Klangregler-Einsatzfrequenzen: 40/100 Hz, 8/20 kHz, wählbar ● Balance-Regler ● Lautstärkepegel-Anzeige ● Symmetrische Ein- und Ausgänge ● Kopfhörerbuchse ● EXT PRE Anschluss ● Max. Abmessungen: 465 (B) x 150 (H) x 405 (T) mm ● Masse: 16,8 kg

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel / Audiokabel mit Steckern AL-10 / Fernbedienung RC-220

◆ Platinen-Einschub-Anzahl: 2
◆ Kompatible Option-Platinen:
DAC-40, AD-30, LINE-10

DP-900 PRÄZISIONS-SUPER AUDIO CD LAUFWERK



Die DP-900/DC-901 Kombo, welche als das zweite Jubiläumsprodukt zum 40jährigen Bestehen von Accuphase entwickelt wurde, liefert unübertroffene Qualität und absolute Spitzentechnik. Das DP-900 ist eine nur für digitalen Ausgang konzipierte SA-CD/CD-Transporteinheit mit einem ultramassiven Laufwerk, das von Accuphase intern entwickelt wurde, um die bestmögliche Leistung zu erzielen. Die hochsteife und präzise Konstruktion mit niedrigem Schwerpunkt absorbiert Schwingungen, und der exakt verarbeitete Lademechanismus mit hochwertiger Schublade sorgt für sanftes und lautloses Laden der Disc. Die Abtasteinheit mit einer Linse und zwei Laserdioden realisiert schnellen Zugriff und liefert immer ein hochreines Signal. Als Digitalausgänge sind die von Accuphase in Eigenentwicklung konzipierte Digitalschnittstelle HS-LINK sowie eine Koaxbuchse vorhanden, welche nur das CD-Signal liefert. Das elegante Design wird durch solide Echtholzgehäuse abgerundet.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN

● Kompatible Discformate: 2-Kanal Super Audio CD und CD ● Digitalausgänge: HS-LINK, COAXIAL

WICHTIGE BESONDERHEITEN

● SA-CD/CD-Wahltaste ● Open/Close-Taste ● Wiedergabe-Taste ● Pause-Taste ● Titelsuchlaufstasten ● Stopp-Taste ● Mitgelieferte Fernbedienung erlaubt Direktwiedergabe, Titelwiederholung usw. ● Max. Abmessungen: 477 (B) x 156 (H) x 394 (T) mm ● Masse: 30,0 kg

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel / HS-LINK-Kabel AHDL-15 / Fernbedienung RC-110

DC-901 PRÄZISIONS-MDSD-DIGITAL-PROZESSOR



Der DC-901 ist ein für kompromisslose Signalreinheit ausgelegter Digitalprozessor. Ein extrem schneller FPGA-Chip übernimmt die Signalverarbeitung, und weiter verbesserte MDSD (Multiple Double Speed DSD) Technologie realisiert ein doppelschnelles Filter mit gleitendem Mittelwert für direkte Wandlung des DSD-Signals. MDSD verwendet 16 parallel angesteuerte D/A-Wandler, deren Ausgangssignale nach der Wandlung summiert werden. Diese Schaltung hält Wandlerfehler auf einem absoluten Minimum und funktioniert darüber hinaus als Tiefpassfilter mit perfekt linearer Phasencharakteristik. Das "Direct Balanced Filter" besorgt separate Filterung für Line-Signalweg und symmetrischen Signalweg. Der Prozessor kann das volle Potential jeder Programmquelle erschließen, sei es nun eine SA-CD oder zum Beispiel hochwertige Musikdaten einer Song-Kollektion auf einem Computer. Die Musik wird immer mit ihrer ganzen emotionalen Tiefe zu Gehör gebracht.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN

● Digitaleingänge: HS-LINK, SYMMETRISCH, KOAXIAL, OPTISCH, USB ● Abtastfrequenzen: 32 kHz bis 192 kHz PCM (OPTISCH bis 96 kHz), [nur HS-LINK] 2,8224 MHz DSD ● Frequenzgang: 0,5 bis 50.000 Hz +0, -3,0 dB ● Klirr: max. 0,0005% (20 bis 20.000 Hz) ● Rauschspannungsabstand: 120 dB ● Dynamikbereich: 117 dB ● Übersprechdämpfung: 120 dB ● Nenn-Ausgangsstrom: 2,5 V (SYMMETRISCH, LINE)

WICHTIGE BESONDERHEITEN

● Eingangswahltasten ● Ausgangspegelregelung ● EXT DSP-Taste ● Digitaleingänge: HS-LINK, SYMMETRISCH, KOAXIAL (x 2), OPTISCH (x 2), USB ● Digitalausgänge: KOAXIAL, OPTISCH ● EXTERNAL DSP-Eingang/Ausgang ● Symmetrische Ausgänge ● Phasenwähler für symmetrischen Ausgang ● Bei DP-900 mitgelieferte Fernbedienung erlaubt Eingangswahl, Pegelregelung usw. ● Max. Abmessungen: 477 (B) x 156 (H) x 394 (T) mm ● Masse: 23,4 kg

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel / Audiokabel mit Steckern ASL-10 / USB Utility CD

DP-720/DP-550 SUPER AUDIO CD SPIELER



DP-720



DP-550

Hochwertige integrierte SA-CD/CD-Spieler -- In Kontinuität mit der fortschrittlichen Technik der Spitzenklasse-Laufwerk/Prozessor-Paare von Accuphase bieten diese Modelle ein hochwertiges verwindungsstiefes Laufwerk mit niedrigem Schwerpunkt, welches störende Schwingungen schluckt. Die exquisite Disc-Lade mit leichtgängigem Lademechanismus arbeitet extrem sanft und geräuscharm. Das auf der Disc aufgezeichnete Signal wird daher mit höchster Präzision ausgelesen. Im Wandlerteil kommt innovatives Schaltungsdesign zum Einsatz (DP-720: MDSD [Multiple Double Speed DSD], DP-550: MDS+ [Multiple Delta Sigma+]), zusammen mit mehreren parallel angesteuerten D/A-Wandlern für direkte Wandlung des DSD-Signals. Nach der Wandlung werden die Daten summiert, was ausgezeichnete Präzision und optimale Werte in allen Leistungsaspekten sichert: minimale Verzerrungen, hoher Rauschabstand, ausgezeichnete Linearität auch bei niedrigen Pegeln. Der ganze Reichtum der musikalischen Information auf der SA-CD kann sich endlich dem Hörer erschließen.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN

	DP-720	DP-550
SA-CD/CD	O	
DSD-Disc	O (DSF-Dateiformat)	
Laserdiode-Wellenlänge	Für SA-CD: 650 nm, für CD: 780 nm	
Abtastfrequenzen (2-Kanal lineares PCM) (2-Kanal 1-Bit DSD)	32 kHz - 192 kHz/24bit	OPTICAL: 32 kHz-96 kHz/24bit nur HS-LINK: 2,8224 MHz
D/A-Wandlern	MDSD Prinzip (DSD-Signal), MDS++ Prinzip (PCM-Signal)	MDS+ Prinzip
Anzahl von parallelen Schaltungen	8	4
Filterschaltung	5-poliges Butterworth-Analogfilter	
Frequenzgang	0,5 - 50.000 Hz +0, -3,0 dB	0,7 - 50.000 Hz +0, -3,0 dB
Klirr	0,0006% (20 to 20.000 Hz)	0,0007% (20 to 20.000 Hz)
Rauschspannungsabstand	119 dB oder besser	118 dB oder besser
Dynamik	116 dB oder besser	115 dB oder besser
Kanaltrennung	117 dB oder besser	108 dB oder besser
Nenn-Ausgangsspannung	2,5 V (Line, symmetrisch)	
Max. Abmessungen Breite x Höhe x Tiefe	477 x 156 x 394 mm	465 x 151 x 393 mm
Masse	28,0 kg	18,5 kg

WICHTIGE BESONDERHEITEN

	DP-720	DP-550
Repeat-Wiedergabe	Einzeltitel, alle Titel	
Abtastfrequenz-Anzeige	32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 / 2822,4 (kHz)	
Digitaleingang	HS-LINK	1
	COAXIAL	1
	OPTICAL	1
	USB	O (mit Anschlussyp B)
Transport-Ausgänge	HS-LINK	EXT DSP
	COAXIAL	EXT DSP
	OPTICAL	1
Analogausgang	LINE	1
	BALANCED	1
Phasenwähler	O	
Ausgangspegelregelung	0 dB bis -80 dB in 1-dB-Schritten (digital)	
Styling	Holzkabinett	Aluminium-Seitenplatten mit Hochglanzlackierung
Fernbedienung mitgeliefert	Eingangs-Umschaltung, Ausgangspegelregelung, Direkt-Wiedergabe, Repeat usw.	
Andere Funktionen	● SACD/CD-Umschaltung ● Eingangswähler ● Taste zum Öffnen/Schließen der Disc-Lade ● Play-Taste ● Pause-Taste ● Titelsuchlaufstasten ● Stop-Taste ● EXT DSP (DP-720)	

* Mitgeliefertes Zubehör:

DP-720; Netzkabel / Audiokabel mit Steckern ASL-10 / Fernbedienung RC-110 / USB Utility CD
DP-550; Netzkabel / Audiokabel mit Steckern AL-10 / Fernbedienung RC-110 / USB Utility CD

Von Accuphase entwickeltes SA-CD/CD-Laufwerk

- Highly rigid and precise construction with mechanism supported by Verwindungsstiefheit und bildet die Grundlage für eine Mechanik, welche externe Schwingungen wirkungsvoll absorbiert
- Vierpunkt-Schwimmlagerung mit Viskosedämpfern (Traverse Mechanism)
- Starke integrierte Bauweise mit massiver Brückenteilabdeckung und Mechanik-Grundplatte
- Schwingungsabsorbierendes Design und niedriger Schwerpunkt reduzieren Vibrationen noch weiter
- Hochwertige aus einem Aluminiumstück gearbeitete Disc-Schublade und extrem sanfter Lademechanismus-quiet smooth disc loading mechanism



DP-410 COMPACT DISC SPIELER



Speziell für CD konzipierte Spieler mit höchster Klangqualität -- Von Accuphase entwickeltes hochpräzises und verwindungssteifes Laufwerk mit extrem ruhig und sanft arbeitendem Lademechanismus sorgt für Signalauslesen von optimaler Reinheit. Im Prozessorteil kommt ein MDS++ Wandler mit vier parallel arbeitenden D/A-Wandlereinheiten zum Einsatz, und das Analogfilter ist ein "Direct Balanced"-Typ mit separaten Schaltkreisen für Line und symmetrische Analogschaltungen. CD-Transport und Prozessorteil sind unabhängig voneinander aufgebaut und besitzen Anschlüsse für digitalen Eingang und Transportausgang. Hochwertige Verarbeitung sowie fortschrittliche Digitaltechnik sorgen für erstaunlich klargetreue CD-Wiedergabe und lassen Sie die Musik nochmals ganz neu entdecken.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN

●Gerätetyp: Integrierter CDTransport und Digitalprozessor ●CD-Format: EIA-Standard ●Frequenzgang: 4,0 - 20.000 Hz ± 0,3 dB ●Klirr: 0,001% oder weniger (20 - 20.000 Hz) ●Rauschspannungsabstand: 114 dB oder besser ●Dynamik: 110 dB oder besser ●Kanalrennung: 110 dB oder besser ●Abtastfrequenz-Kompatibilität des Digitaleingangs USB, COAXIAL: 32 kHz - 192 kHz/24 bit, OPTICAL: 32 kHz - 96 kHz/24 bit (2-Kanal lineares PCM) ●Anzahl von parallelen D/A-Wandlern: 4 ●Nenn-Ausgangsspannung: 2,5 V (Line, symmetrisch)

WICHTIGE BESONDERHEITEN

●Abtastfrequenz-Anzeige: 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 (kHz) ●Play-Taste ●Pause-Taste ●Titelsuchlauf-Tasten ●Stop-Taste ●Eingangswahl-taste ●Mitgelieferte Fernbedienung für Umschalten von externen Quellen, Direkt-Wiedergabe, Repeat-Wiedergabe, digitale Pegelregelung usw. ●Digitale Eingänge ●USB-Eingang (mit Anschlussstyp B) ●Transport-Ausgänge ●Max. Abmessungen: 465 (B) x 151 (H) x 393 (T) mm ●Masse: 14,0 kg

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel / Audiokabel mit Steckern AL-10 / Fernbedienung RC-110 / USB Utility CD

DC-37 MDS-DIGITAL-PROZESSOR



Der DC-37 reflektiert die Technik der 40-Jahr-Jubiläumsmodelle DC-901 und DP-720 und eröffnet mit verschiedenen Neuerungen ein weiteres Kapitel im Bereich der fortschrittlichen und innovativen Digitalisierungsverarbeitung. Der weiter verbesserte D/A-Wandler vom MDS-D-Typ erzielt direkte Wandlung des DSD-Signals und unterstützt auch Quellen im 5,6448 MHz (1-Bit 2-Kanal DSD) Format, sowie 384 kHz (32-Bit 2-Kanal PCM) Quellen im MDS++ Modus. Über sechs Digitaleingänge empfängt der Prozessor digitale Daten zum Beispiel von einem Computer oder anderen Komponenten und wandelt diese in Musiksignale von unübertroffener Qualität um. Das Display auf der Frontseite zeigt nicht nur die Abtastfrequenz der gewählten Signalquelle an, sondern auch die durch Messung ermittelte tatsächliche Anzahl der Quantisierungs-Bits. Als Digitalprozessor weist der DC-37 den Weg in die Zukunft und setzt neue Maßstäbe für Computergespeicherte und hochauflösende Audioformate.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN

●Digitaleingänge: HS-LINK, KOAXIAL, OPTISCH, USB ●Abtastfrequenzen: 32 kHz bis 384 kHz PCM (KOAXIAL bis 192 kHz, OPTISCH bis 96 kHz), [nur HS-LINK, USB] 2,8224 MHz, 5,6448 MHz DSD ●Frequenzgang: 0,5 bis 50.000 Hz +0, -3,0 dB ●Klirr: max. 0,0006% (20 bis 20.000 Hz) ●Rauschspannungsabstand: 119 dB ●Dynamikbereich: 116 dB ●Übersprechdämpfung: 117 dB ●Nenn-Ausgangsstrom: 2,5 V (SYMMETRISCH, LINE)

WICHTIGE BESONDERHEITEN

●Eingangswahl-tasten ●Ausgangspegelregelung ●Digitaleingänge: HS-LINK, KOAXIAL (x 2), OPTISCH (x 2), USB ●Symmetrische Ausgangsbuchsen ●Phasenwähler für symmetrischen Ausgang ●Bei DP-900, DP-720, DP-550 usw. mitgelieferte RC-110 Fernbedienung erlaubt Zugriff auf Funktionen wie Eingangswahl und Pegel-einstellung ●Max. Abmessungen: 465 (B) x 114 (H) x 385 (T) mm ●Masse: 14,4 kg

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel / Audiokabel mit Steckern ASL-10 / USB Utility 2 CD

Phono-Equalizer-Einheit AD-2820 Für C-2820/C-2420



Die speziell für die Vorverstärker C-2820 und C-2420 konzipierte Phono-Equalizer-Einheit AD-2820 erlaubt die Wiedergabe von analogen Schallplatten. Die Einheit wird in einem dafür vorgesehenen Einschub auf der Geräterückseite installiert. Separate Eingangskreise für MC und MM Tonabnehmer holen das Beste aus jedem Tonabnehmermodell heraus. Alle Funktionen (AD-Verstärkungsfaktor und MC-Eingangsimpedanz) werden mit Bedienelementen auf der Vorderseite des C-2820 oder C-2420 kontrolliert.

- AD-Verstärkungsfaktor
 - MC: 60 dB, 70 dB
 - MM: 30 dB, 40 dB
- Eingangsimpedanz
 - MC: 10 Ω, 30 Ω, 100 Ω, 300 Ω
 - MM: 47 kΩ
- Verwendbar mit folgenden Modellen: C-2820, C-2810, C-2800, C-2420, C-2410, C-2400, C-290V, C-290

Hinweis: Bei Verwendung eines anderen Vorverstärkers außer C-2820/C-2420:

- *AD-Verstärkungsfaktor unterscheidet sich von der Anzeige auf der Frontplatte, wie folgt: MM: *30dB, 40dB*, MC: *60dB, 70dB*. MM: 30dB ist unverändert.
- *Die 300-Ohm-Position für die MC-Impedanz kann nicht gewählt werden, da hierfür keine Anzeige vorhanden ist.

* Wenden Sie sich bezüglich Informationen über Verwendbarkeit in älteren Modellen bitte an Ihren Händler oder den autorisierten Kundendienst.



Option-Platinen für Vollverstärker und Vorverstärker

Wenden Sie sich bezüglich Informationen über Anzahl und Funktion sowie Verwendbarkeit in älteren Modellen bitte an Ihren Händler oder den autorisierten Kundendienst.



Digital-Eingangsplatine mit USB DAC-40

Eingang für Wiedergabe von Digitalsignalen von digitalen Komponenten

COAXIAL : Für 75-Ohm-Koaxkabel, IEC 60958/AES-3 kompatibel

OPTICAL : Abtastfrequenz-Bereich 32 kHz bis 192 kHz, 24 Bit

OPTICAL : Für Glasfaserkabel, IEC 60958/AES-3 kompatibel

USB : Abtastfrequenz-Bereich 32 kHz bis 96 kHz, 24 Bit

USB : Für USB-Kabel (mit Anschlussstyp B)

USB : USB 2.0 High Speed (480 Mbps) kompatibel

USB : Abtastfrequenz-Bereich 32 kHz bis 192 kHz, 24 Bit

● Kompatible Modelle: (Die mit (*) versehenen Modelle können keine zwei Platinen DAC-40 aufnehmen.)

C-2000, C-2110, C-2120, C-245 (*), CX-260 (*), E-213,

E-250, E-260, E-307 (*), E-308 (*), E-350, E-360, E-408,

E-450, E-460, E-470, E-530, E-550, E-560, E-600



Eingangsplatine für analoge Schallplatten AD-30

Eingang für Wiedergabe von Signalen von analogem Plattenspieler. Enthält eine hochwertige Phono-Vorstufe mit hoher Empfindlichkeit.

● Erlaubt Verwendung von MC- und MM-Abtastern

● Eingangsimpedanz-Wahl und Rumpelfilter

MC: Verstärkungsfaktor 66 dB,

Impedanz 30/100/300 Ω

MM: Gain 40 dB, Impedance 47 kΩ

Impedanz 47 kΩ

● Kompatible Modelle:

C-2000, C-2110, C-2120, C-245, C-265, CX-260,

E-211, E-212, E-213, E-250, E-260,

E-307, E-308, E-350, E-360,

E-407, E-408, E-450, E-460, E-470

E-530, E-550, E-560, E-600



Line-Eingangsplatine LINE-10

Allgemein verwendbarer Hochpegel-eingang für Line Anschlüsse

- Kompatible Modelle: C-2000, C-2110, C-2120, C-245, C-265, CX-260, E-211, E-212, E-213, E-250, E-260, E-307, E-308, E-350, E-360, E-407, E-408, E-450, E-460, E-470, E-530, E-550, E-560, E-600

Liste von mitgelieferten Fernbedienungen



RC-110
● Kompatible Modelle:
DP-410
DP-550
DP-720
DP-900



RC-200
● Kompatible Modelle:
E-260
E-360



RC-210
● Kompatible Modelle:
C-3850



RC-220
● Kompatible Modelle:
E-470
E-600
C-2120
C-2420
C-2820



RC-310
● Kompatible Modelle:
DG-58



RC-410
● Kompatible Modelle:
T-1100

E-600 KLASSE-A 30 W/Kanal INTEGRIERTER STEREO-VERSTÄRKER



- ◆ Platinen-Einschub-Anzahl: 2
- ◆ Kompatible Option-Platinen: DAC-40, AD-30, LINE-10

Der E-600 beruht auf der gleichen Philosophie wie die 40-Jahr-Jubiläumsmodele von Accuphase. Er ist ein ganz in Klasse A arbeitender Vollverstärker der Spitzenklasse, mit neuester Technik und äußerst hochgradigen Materialien, vergleichbar zu den separaten Komponenten von Accuphase. Die AAVA-Schaltung für die Lautstärkeregelung verwendet einen hochsteifen Lautstärke-Pegelsensor, der aus einem massivem Aluminiumblock extrudiert ist. Die Endstufe ist als fortschrittlicher Instrumentationsverstärker ausgelegt, was vollsymmetrische Signalübertragung erlaubt. MOS-FET-Leistungstransistoren in dreifach paralleler Gegentaktanordnung arbeiten im Klasse-A-Betrieb und liefern reichlich Ausgangsleistung bei niedriger Innenimpedanz des Ausgangskreises, was Lautsprecheransteuerung mit Konstantspannung ermöglicht. Das kräftige Netzteil mit großem Ringkerntrafo sichert eine Ausgangsleistung von 150 Watt pro Kanal bis zu extrem niedrigen Lastimpedanzen von 1 Ohm (Musiksignal), bei einem Dämpfungsfaktor von 500. Auf der Ausgangsseite arbeiten Halbleiter (MOS-FET) Schalter anstelle von Relais, was mechanische Kontaktstellen beseitigt und dadurch zu einer noch besseren Langzeit-Haltbarkeit und akustischen Transparenz beiträgt.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN (mit AD-30)

● Dauer-Ausgangsleistung: 30 W/Kanal (8 Ohm), 60 W/Kanal (4 Ohm), 120 W/Kanal (2 Ohm), 150 W/Kanal (1 Ohm, Musiksignale) ● Frequenzgang (bei 1 W Ausgangsleistung): 3 Hz - 150 kHz +0, -3,0 dB ● Dämpfungsfaktor: 500 (EIA, 8-Ohm-Last, 50 Hz) ● Nenn-Eingangsspannung: 0,126 mV (DISC MC), 2,5 mV (DISC MM), 77,7 mV (HIGH LEVEL), 0,617 V (POWER IN) ● Rauschspannungsabstand: 101 dB (HIGH LEVEL), 117 dB (POWER IN)

WICHTIGE BESONDERHEITEN

● Phasen-Wahlschalter ● Lautstärkepegel-Anzeige ● Aufnahmeschalter ● Klangregler ● Loudness-Regelung ● Lautsprecher-Wahlschalter ● Ausgangspegelanzeiger/Beleuchtungs-Schalter ● Schaltbare POWER IN-Anschlüsse (Line, symmetrisch) ● Symmetrische Eingänge ● Anschlüsse für zwei Lautsprecher ● Max. Abmessungen: 465 (B) x 191 (H) x 428 (T) mm ● Masse: 24,7 kg

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel / Fernbedienung RC-220

E-470 180 W/Kanal INTEGRIERTER STEREO-VERSTÄRKER



- ◆ Platinen-Einschub-Anzahl: 2
- ◆ Kompatible Option-Platinen: DAC-40, AD-30, LINE-10

Der E-470 ist ein völlig überarbeitetes Nachfolgemodell des E-460, mit noch besserer Technik und Leistung von Spitzenrang. Das Herz des Vorverstärkertells ist die weiter verfeinerte AAVA-Lautstärkeregelung, und die Endstufe ist als fortschrittlicher Instrumentationsverstärker ausgelegt, was durchweg vollsymmetrische Signalübertragung erlaubt. MOS-FET-Leistungstransistoren in dreifach paralleler Gegentaktanordnung sichern niedrigste Innenimpedanz des Ausgangskreises mit einem Dämpfungsfaktor von 500. Besonderheiten wie die Verwendung von MOS-FET-Schaltern anstelle von Relais zum Schutz der Lautsprecher tragen zur weiteren Verbesserung der elektrischen Eigenschaften und der Langlebigkeit bei. Herausragende Design-Technik, neueste Schaltungskonzeption und hochwertige Teile und Materialien schaffen eine Klangbühne von brillanter Musikalität und erstaunlichem Realismus.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN (mit AD-30)

● Dauer-Ausgangsleistung: 180 Watt/Kanal (an 8 Ohm, beide Kanäle betrieben, 20 - 20.000 Hz, Klirr: 0,05%) ● Frequenzgang (bei 1 W Ausgangsleistung): 3 Hz - 150 kHz +0, -3,0 dB ● Dämpfungsfaktor: 500 (EIA, 8-Ohm-Last, 50 Hz) ● Nenn-Eingangsspannung: 0,126 mV (DISC MC), 2,5 mV (DISC MM), 190 mV (HIGH LEVEL), 1,51 V (POWER IN) ● Rauschspannungsabstand: 109 dB (HIGH LEVEL), 125 dB (POWER IN)

WICHTIGE BESONDERHEITEN

● Phasenwahl Taste ● Lautstärkepegel-Anzeige ● Aufnahmeschalter ● Klangregler ● Loudness-Regelung ● Lautsprecherwähler ● Schalter für Ausgangspegelanzeiger-Betrieb und Beleuchtung ● Schaltbare POWER IN-Anschlüsse ● Symmetrische Eingänge ● Anschlüsse für zwei Lautsprecherpaare ● Max. Abmessungen: 465 (B) x 181 (H) x 428 (T) mm ● Masse: 24,5 kg

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel / Fernbedienung RC-220

E-360 100 W/Kanal INTEGRIERTER STEREO-VERSTÄRKER



- ◆ Platinen-Einschub-Anzahl: 2
- ◆ Kompatible Option-Platinen: DAC-40, AD-30, LINE-10

Der E-360 repräsentiert einen vollen Modellwechsel von dem äußerst populären E-350, aber mit der gleichen AAVA-Lautstärkeregelungs-Topographie wie im E-460, für noch besseren subjektiven Rauschabstand. Die numerische Anzeige des Lautstärkepegels erleichtert die exakte und reproduzierbare Einstellung. Die Endstufe ist als fortschrittlicher Instrumentationsverstärker ausgelegt, was vollsymmetrische Signalübertragung erlaubt. Zusammen mit der überarbeiteten Gegenkopplungsschaltung mit noch höherem Dämpfungsfaktor sorgt dies für weiter verfeinerte elektrische Leistung und Klanggüte. Im Ausgangskreis kommen hoch belastbare Leistungstransistoren in paralleler Gegentaktanordnung zum Einsatz, was exzellente Signalqualität sichert. Das Vorverstärkerteil verfügt über Klangregler und eine Vielfalt anderer nützlicher Funktionen. Steckplätze für Optionsplatinen bieten weitere Möglichkeiten, wie die Hinzufügung eines digitalen Eingangs mit USB-Schnittstelle oder die klanglich ausgereifte Wiedergabe von analogen Schallplatten.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN (mit AD-30)

● Dauer-Ausgangsleistung: 100 Watt/Kanal (an 8 Ohm, beide Kanäle betrieben, 20 - 20.000 Hz, Klirr: 0,05%) ● Frequenzgang (bei 1 W Ausgangsleistung): 3 Hz - 150 kHz +0, -3,0 dB ● Dämpfungsfaktor: 200 (EIA, 8-Ohm-Last, 50 Hz) ● Nenn-Eingangsspannung: 0,11 mV (DISC MC), 2,2 mV (DISC MM), 142 mV (HIGH LEVEL), 1,13 V (POWER IN) ● Rauschspannungsabstand: 105 dB (HIGH LEVEL), 122 dB (POWER IN)

WICHTIGE BESONDERHEITEN

● Phasenwahl Taste ● Lautstärkepegel-Anzeige ● Aufnahmeschalter ● Klangregler ● Loudness-Regelung ● Lautsprecherwähler ● Schalter für Ausgangspegelanzeiger-Betrieb und Beleuchtung ● EXT PRE Schalter ● Symmetrische Eingänge ● Anschlüsse für zwei Lautsprecherpaare ● Max. Abmessungen: 465 (B) x 171 (H) x 422 (T) mm ● Masse: 21,7 kg

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel / Fernbedienung RC-200

E-260 90 W/Kanal INTEGRIERTER STEREO-VERSTÄRKER



- ◆ Platinen-Einschub-Anzahl: 1
- ◆ Kompatible Option-Platinen: DAC-40, AD-30, LINE-10

Der E-260 besitzt die gleiche AAVA-Lautstärkeregelung wie die höherrangigen Modelle E-560, E-460 und E-360. Dies bringt noch besseren gehörmäßigen Rauschabstand. Attraktive Besonderheiten umfassen die numerische Anzeige des Lautstärkepegels sowie EXT PRE-Anschlüsse und die Möglichkeit zur einfachen Auftrennung von Vorverstärker und Endstufenteil mit einem Schalter, zur unabhängigen Verwendung der beiden Sektionen. Ein voller Modellwechsel vom E-250 hat ein noch besseres Produkt hervorgebracht. Die Endstufe ist als fortschrittlicher Instrumentationsverstärker ausgelegt, was vollsymmetrische Signalübertragung erlaubt. Im Endstufenteil kommen hochwertige Leistungstransistoren von Audio-Qualität in paralleler Gegentaktanordnung zum Einsatz, und der revidierte Rückkopplungs-Signalweg ermöglicht einen Dämpfungsfaktor von vollen 200, für hochwertige Ausgangsleistung und kompetente Lautsprecheransteuerung. Ein Steckplatz für Optionsplatine erlaubt Systemerweiterung zum Beispiel für Verarbeitung von Digitalsignalen (mit USB-Eingang) oder zur hochwertigen Wiedergabe von analogen Schallplatten.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN (mit AD-30)

● Dauer-Ausgangsleistung: 90 Watt/Kanal (an 8 Ohm, beide Kanäle betrieben, 20 - 20.000 Hz, Klirr: 0,05%) ● Frequenzgang (bei 1 W Ausgangsleistung): 3 Hz - 150 kHz +0, -3,0 dB ● Dämpfungsfaktor: 200 (EIA, 8-Ohm-Last, 50 Hz) ● Nenn-Eingangsspannung: 0,11 mV (DISC MC), 2,2 mV (DISC MM), 134 mV (HIGH LEVEL), 1,07 V (POWER IN) ● Rauschspannungsabstand: 105 dB (HIGH LEVEL), 122 dB (POWER IN)

WICHTIGE BESONDERHEITEN

● Phasenwahl Taste ● Lautstärkepegel-Anzeige ● Aufnahmeschalter ● Klangregler ● Loudness-Regelung ● EXT PRE-Taste ● Lautsprecherwähler ● Symmetrische Eingänge ● Max. Abmessungen: 465 (B) x 151 (H) x 420 (T) mm ● Masse: 20,0 kg

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel / Fernbedienung RC-200

PS-1220/PS-520

CLEAN POWER SUPPLY

*Photos zeigen 230-V-Ausführungen



PS-1220



PS-520

Die PS-Serie bildet eine völlig neuartige Produktkategorie. Diese Geräte dienen dazu, alle Unreinheiten aus der Netzstromversorgung zu beseitigen. Sie blockieren Störanteile, Verzerrungen und hochfrequente Impulse und liefern absolut reinen Netzstrom. Hierzu hat Accuphase eine Schaltung entwickelt, welche die Wellenform des Eingangssignals ständig überwacht und mit einer idealen Wellenform vergleicht. Bei Bedarf liefert diese Schaltung sofort die erforderliche Kompensation, um eine gleichmäßige Sinusform sicherzustellen. Da die Kompensation in der Regel nur ein Bruchteil der Gesamtleistung beträgt, arbeiten die Geräte mit hohem Wirkungsgrad und produzieren nur wenig Wärme, so daß Abmessungen und Gewicht gering gehalten werden können. Da die Frequenz des Ausgangs mit dem Eingang synchronisiert ist, werden intern keine Hochfrequenz-Störungen erzeugt. Der PS-1220 kann Audio-Komponenten mit einer Gesamtleistung von bis zu 1.200 VA und der PS-520 bis zu 510 VA versorgen. Für jede Anlage wird damit eine deutliche Klangsteigerung erzielt. Das eingebaute Anzeigeinstrument erlaubt die Überwachung von Ausgangsleistung, Eingangs-/Ausgangs-Spannung und Klirrfaktor.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN

	PS-1220		PS-520	
	120-V- Ausführung	230-V- Ausführung	120-V- Ausführung	230-V- Ausführung
Ausgangsleistung (Dauerbetrieb)	1.000 VA	1.200 VA	510 VA	
Nenn-Ausgangsspannung	120 V ±1,5V	230 V ±3,0V	120 V ±1,5V	230 V ±3,0V
Nenn-Ausgangsstrom	8,3 A	5,2A	4,2 A	2,2 A
Spitzenstromleistung	120 A	60 A	60 A	30 A
Ausgangs-Netzfrequenz	50 Hz oder 60 Hz (identisch mit Eingangs-Netzfrequenz)			
Ausgangswellenform-Klirrfaktor	0,1 % oder weniger		0,1 % oder weniger	
Eingangsspannung	120 V	230 V	120 V	230 V
Eingangs-Netzfrequenz	50 Hz oder 60 Hz			
Leistungsaufnahme ohne Last	60 W		50 W	
Netzsteckdosen	8	8	8	6
Max. Abmessungen Breite x Höhe x Tiefe	465 x 243,4 x 500,2 mm		465 x 181 x 386 mm	
Masse	41,2 kg		24,1 kg	23,5 kg

WICHTIGE BESONDERHEITEN

● Netzschalter / Unterbrecher ● Anzeige-Funktionswähler ("AUTO-MONITOR" Funktion) ● Integriertes Anzeigeinstrument für Ausgangsleistung, Eingangsspannung, Eingangs-/Ausgangsverzerrungen

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel

T-1100

DDS-TYP FM STEREO TUNER



Der UKW-Rundfunk nimmt nach wie vor eine besondere Stellung unter den Programmquellen ein, da er das ganze Spektrum von Klassik-Konzerten bis zu den neuesten Hits und Musikinformationen abdeckt. Der T-1100 gibt Zugriff auf diese reiche Auswahl in bester Qualität. Die neu entwickelte Eingangsstufe verwendet das bahnbrechende DDS-Prinzip in einer Verbindung von ausgereiftem HF-Schaltungsdesign und modernster digitaler Technik. Alle Funktionen von der Zwischenfrequenzstufe an werden durch digitale Signalverarbeitung in neuer, innovativer Weise realisiert. Dies umfasst das Zwischenfrequenzfilter mit variabler Bandbreite, die Funktion zur Unterdrückung von Mehrwege-Empfang (Multipath), den digitalen FM-Demodulator, und den "DS-DC" Stereo-Dekoder. Der T-1100 ist dadurch in der Lage, die gewünschte Station in optimaler Klangqualität wiederzugeben, gleichgültig, ob das Signal extrem stark oder schwach oder Interferenzen ausgesetzt ist. Ein Digitalausgang sowie symmetrische Analogausgänge sind ebenfalls vorhanden. Das manuell bedienbare Puls-Abstimmssystem arbeitet sanft und sicher, und 20 Stationenstand erlauben schnellen Zugriff auf Ihre Lieblingsprogramme.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN

● IHF-Empfindlichkeit: Mono 11 dBf / Stereo 29 dBf ● Rauschspannungsabstand: Mono 90 dB oder besser / Stereo 85 dB oder besser ● Klirrfaktor (1 kHz): Mono 0,02% max. / Stereo 0,04% max. ● Stereo-Kanaltrennung (1 kHz): 60 dB oder besser ● Digitalausgang: Abtastfrequenz 48 kHz / 24 Bit

WICHTIGE BESONDERHEITEN

● 20 Senderspeicher ● Manueller Drehknopf mit Puls-Abstimmssystem ● Stummabstimmungs-Schalter ● Betriebsart-Wähler ● Zwischenfrequenz-Bandbreite-Wähler ● LOCAL/DISTANCE-Schalter ● Ein/Aus-Schalter für Unterdrückung von Mehrwege-Empfang ● Wahlschalter für Anzeigeinstrument-Funktion (Signalstärke/Mehrwege-Empfang) ● Digitalausgang ● Symmetrische analoge Ausgänge ● Phasenwähler für symmetrische Ausgänge ● Max. Abmessungen 465 (B) x 140 (H) x 406 (T) mm ● Masse 13,0 kg

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel / Audiokabel mit Steckern AL-10 / Fernbedienung RC-410

C-37

STEREO-PHONO-VERSTÄRKER



Seit der Firmengründung hat sich Accuphase intensiv mit der Kunst der analogen Schallplattenwiedergabe beschäftigt und verfügt daher auf diesem Gebiet über einen reichen Wissensschatz. Der C-37 ist ein völlig überarbeitetes Nachfolgermodell des hochwertigen Stereo-Phono-Verstärkers C-27. Als Ergänzung zu den 40-Jahr-Jubiläumsmodellen C-3800 und C-2820 konzipiert, beinhaltet der C-37 modernste Schaltungstechnik und strikt nach Klangkriterien ausgewählte Bauteile für Schallplatten-Wiedergabe mit noch höherer Klangtreue. Völlig separat gehaltene Verstärkerzüge für MC-Vorverstärkung und Entzerrung, welche zudem für linken und rechten Kanal getrennt aufgebaut sind, erlauben wirksame Optimierung für MC- bzw. MM-Tonabnehmer. Extrem rauscharme Transistoren zusammen mit anderen Maßnahmen sorgen für weiter verbesserten Rauschabstand. Als ultimativer Phono-Entzerrer-Verstärker kann der C-37 bisher noch ungeahnte Dimensionen von hochwertigen Tonabnehmern erschließen und somit das legendäre Klangpotential von analogen Schallplatten voll ausschöpfen.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN (mit normaler Verstärkungsfaktor-Einstellung)

● Klirr: max. 0,005% (1 kHz, bei Nennausgangsleistung) ● RIAA-Abweichung: 10 Hz - 20 kHz MC ±0,3 dB, MM ± 0,3 dB ● Eingangsempfindlichkeit: MC 2 mV, MM 63 mV ● Maximale Eingangsspannung: MC 9 mV, MM 300 mV ● Eingangsimpedanz: MC 3 Ω, 10 Ω, 30 Ω, 100 Ω, 300 Ω, 1 kΩ, wählbar; MM 1kΩ, 47 kΩ, 100 kΩ, wählbar ● Verstärkungsfaktor: Normale Einstellung MC 60 dB, MM 30 dB; Hohe Einstellung MC 70 dB, MM 40dB ● Rumpelfilter: -12dB/Oktave, 10Hz ● Nenn-Ausgangsspannung: 2V, 50Ω ● Rauschspannungsabstand: MC 100 dB, MM 110 dB


WICHTIGE BESONDERHEITEN

● Eingangs-Wahlschalter ● MC/MM-Wahlschalter ● Lastimpedanz-Wahlschalter ● Verstärkungsfaktor-Wahlschalter ● Rumpelfilter ● Drei Plattenspieler-Eingänge mit Masseklammern ● Symmetrische Ausgänge ● Phasenwähler für symmetrischen Ausgang ● Max. Abmessungen: 465 (B) x 114 (H) x 407 (T) mm ● Masse: 14,5 kg

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel / Audiokabel mit Steckern ASL-10

AC-5

MOVING COIL
TONABNEHMER



■ Tonabnehmerkorpus aus Hartzinn bringt Schwingungen und Induktionsstörungen unter Kontrolle. Hartzinn ist eine Legierung aus Zinn mit geringen Beigaben von Antimon und Kupfer. Der Korpus wird in Handarbeit poliert und dann mit Rhodium und Gold plattiert.

■ Microridge-Nadelschliff ähnelt der Form des Schneidstichels und sichert daher einen breiten Wiedergabebereich.

■ Nadelträger aus solidem amorphem Bor mit hoher Ausbreitungsgeschwindigkeit

■ Typ 30 Samarium-Kobalt-Magnet mit hervorragendem Temperaturverhalten

■ "Real Sound"-Typ Spule mit Wicklung aus 6N-LCOFC-Draht

■ 8-teiliges Dämpfungssystem

● Tonabnehmertyp: Dynamisch (Moving Coil) ● Nenn-Ausgangsspannung: 0,24 mV (1 kHz, 5 cm/Sek.) ● Gleichstrominnenwiderstand: 4,5 Ohm (1 kHz) ● Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz (±1 dB) ● Übersprechdämpfung: 30 dB (1 kHz) ● Kanalgleichheit: 0,5 dB (1 kHz) ● Abtastfähigkeit: 80 µm/2,0 g (300 Hz) ● Spule, Drahtmaterial: 6N-LCOFC (sauerstofffreier Kupferdraht) mit 0,03 mm Querschnitt, Anordnungsprinzip: Lateralsymmetrisch ● Magnet: Samarium-Kobalt Typ 30 ● Nadelträger: solides amorphes Bor, 0,3 mm Durchmesser ● Abtastnadel, Material: Microridge-Diamant, 0,1 mm Durchmesser, Nadelverrundung: 3 µm x 60 µm, Lebensdauer: 2000 Stunden (Auflagedruck 2,0 g) ● Auflagedruck, Empfohlen: 2,0 g, Bereich: 1,7 bis 2,5 g ● Nadelnachgiebigkeit, Lateral: 15 x 10⁻⁶ cm/dyn., Vertikal: 1,2 x 10⁻⁶ cm/dyn. ● Anschluss-Stifte: 1,25 mm Durchmesser (Messing vergoldet) ● Empfohlene Lastimpedanz, Vorverstärker: 100 Ohm oder mehr, Übertrager: 10 Ohm oder mehr ● Tonabnehmergewicht: 11,5 g (Standardausführung)

DG-58 DIGITAL VOICING EQUALIZER



Der DG-58 ist ein Voicing Equalizer der vierten Generation mit neuester digitaler Technik. Die helle, hochauflösende IPS-Flüssigkristallanzeige erlaubt das direkte Zeichnen der gewünschten Frequenzgangkurve auf dem Bildschirm mit einem Stylus. Die Bedienungsfreundlichkeit ist hervorragend, mit Wahl zwischen "Simple Voicing" für die einfache automatische Einmessung und "Custom Voicing", welches dem Benutzer volle Kontrolle über alle Aspekte gibt und die Verwirklichung individueller Klangkonzepte ermöglicht. Die Standardausrüstung umfasst eine breite Palette von Ein- und Ausgängen (HS-LINK, Koaxialkabel, Glasfaserkabel) sowie einen leistungsfähigen A/D-Wandler und 8 MDS++ D/A-Wandler. Eine USB-Buchse erlaubt Abspeichern und Laden von Einstelldaten und Frequenzgangkurven auf USB-Flash-Speicher. Eine Screenshot-Funktion zum Abspeichern der gegenwärtigen Display-Anzeige als Bitmap-Bilddatei ist ebenfalls vorhanden.

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN

- Voicing: 67 Frequenzbereiche in 1/6-Oktav-Schritten (Einstellbereich ± 12 dB)
- Equalizer: 80 Frequenzbereiche in 1/6-Oktav-Schritten (Einstellbereich ± 12 dB)
- Spectrum Analyzer: 35 Frequenzbereiche in 1/3-Oktav-Schritten, Echtzeitbetrieb
- Verstärkungsfaktor: $+12$ bis -90 dB, variabel
- Frequenzgang: 0,5 - 50.000 Hz ± 0 , $-3,0$ dB
- Maximalpegel für analoge Eingänge: 1,78 V (GAIN 0 dB)

WICHTIGE BESONDERHEITEN

- Cursor/Enter-Tasten
- Voicing/Equalizer-Ein/Aus-Taste
- Kanalwahl-Taste
- Memory-Taste
- Eingangswahl-Tasten
- Home-Taste
- Mikrofon-Eingang
- Analoge Eingänge und Ausgänge (Line/symmetrisch)
- Digital-Eingang/Ausgang (HS-LINK/COAXIAL/OPTICAL)
- USB-Buchse für Flash-Speicher
- Max. Abmessungen: 465 (B) x 161 (H) x 396 (T) mm
- Masse: 14,3 kg

* Mitgeliefertes Zubehör: Stylus / Messmikrofon AM-48 / Mikrofonkabel (5 m) / Halter für Mikrofonständer / Netzkabel / Audiokabel mit Steckern ASL-10 / Fernbedienung RC-310

DF-55 DIGITALE FREQUENZWEICHE



Diese voll digitale elektronische Frequenzweiche, die dritte Generation von Accuphase, ist als Zentralkomponente für ein aktives Mehrwegsystem der Spitzenklasse konzipiert. Der superschnelle DSP-Chip reduziert Toleranzen auf ein Minimum und sichert extrem präzise Filterung. Das Hyperstream Digital-Analog-Wanderteil sorgt für ausgezeichneten Rauschabstand. 59 Übergangsfrequenz-Punkte, zielgerechte Dämpfungskennlinie, Verzögerungsfunktion mit Laufzeitausgleich, Phasenlage und Pegel, alle diese Parameter werden digital gesteuert, was es möglich macht, das Leistungspotential der einzelnen Lautsprecherchassis voll auszuschöpfen. Das Endergebnis ist Klangreproduktion von bisher unerreichter Durchsichtigkeit.

Intern wählbare Übergangsfrequenzen (Hz)(Dämpfungskennlinie: -3.0 dB, 59 Punkte)														
10	20	31,5	35,5	40	45	50	56	63	71	80	90	100	112	125
140	160	180	200	224	250	280	290	315	355	400	500	560	630	710
800	900	1000	1120	1250	1400	1600	1800	2000	2240	2500	2800	3150	3550	4000
5000	5600	6300	7100	8000	9000	10k	11,2k	12,5k	14k	16k	18k	20k	22,4k	

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN UND WICHTIGE BESONDERHEITEN

Filter-Flankensteilheit	Sechs Einstellungen: 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB, 48 dB, 96 dB / Oktave	Analog-Eingang	Line/Symmetrischer Eingang, je 1 A/D-Wandler: 24 Bit/176,4 kHz	Signal-Rauschabstand	Digital-Eingang : 120 dB Analog-Eingang : 113 dB
Verzögerungs-Einstellbereich (umgerechnet in Entfernung)	-3.000 bis +3.000 cm (0,5-cm-Schritte)	Analog-Ausgang	Jeder Kanal: Line/Symmetrisch, je 1 Paar	Ausgangsspannung und -impedanz	LINE/SYMMETRISCH: 2,5 V, 50 Ohm
Verzögerungs-Kompensator	ON: Automatische Kompensation OFF: Manuelle Kompensation	D/A-Wandler	Stereo-Betrieb : 24 Bit, 4MDS++ Mono-Betrieb : 24 Bit, 8MDS++	Anzahl von Kanälen	4-Weg-System (nicht benutzte Kanäle können abgeschaltet werden)
Pegel-Einstellbereich	-40 dB bis +12 dB (0,1-dB-Schritte)	Digital-Eingang	HS-LINK, COAXIAL, OPTICAL	Ausgangs-Betriebsarten	STEREO, MONO L+R, MONO L, MONO R
Phasenlage	Links/Rechts: Normal/Verkehrt, 4 Einstellkombinationen	Abtastfrequenzen	HS-LINK, COAXIAL : bis zu 192 kHz OPTICAL : bis zu 96 kHz	Max. Abmessungen	465 (B) x 151 (H) x 396 (T) mm
Speicher (Speichern/Abrufen)	Für 4 Kanäle zusammen, 5 Kategorien	Digital-Ausgang	HS-LINK, für 5-Weg-Konfiguration und höher	Masse	14,7 kg
Textanzeige	8 Zeichen (vorgegebene Namen oder Benutzer-Eingabe, 97 verfügbare Zeichen)	Frequenzgang	2,0 bis 50.000 Hz, ± 0 , -3 dB		
		Klimfaktor	0,001% (20 - 20.000 Hz)		
		Kanaltrennung	108 dB		

* Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel

AUDIO-KABEL

Audio-Kabel sollten minimale Verluste haben und völlig klangneutral sein, so dass Charakter, Leistung und Musikalität der angeschlossenen Komponenten voll zur Geltung kommen können.

Die hochwertigen Kabel von Accuphase erfüllen diese Anforderungen mühelos, dank modernster Technik und ausgereifter Konstruktion, die auf intensiver Forschungsarbeit basiert. Strenge Auswahl der Materialien für Leiter und Isolatoren sowie ausgedehnte Hörtests sichern ein optimales Ergebnis.

■ ASL/AL Typ

Für Line Signalübertragung
Vergoldete, korrosionsfeste Cinch-Stecker mit niedrigem Kontaktwiderstand

■ ASLC/ALC Typ

Für symmetrische Signalübertragung
3-P XLR Stecker

SR Serie < 8-Kern Multi-Hybrid-Leiter >



- Typ: 8-Kern Multi-Hybrid-Leiter-Konfiguration
- Hauptleiter: 7N-Reinheits-Kupferdraht + drei Arten Kupferdraht
- Mantel: dunkelbraunes PVC, 8,7 mm Durchmesser
- Isolierer: Polyäthylen
- Gesamt-DC-Widerstand: 20 mOhm/m
- Kapazität zwischen Hauptleitern: 378 pF/m
- Isolierwiderstand: 40 MOhm/km

Modell-Nr.	Länge	Stecker
ASL-10	1,0 m x 2 kabel	Cinch-Stecker
ASL-15	1,5 m x 2 kabel	
ASL-30	3,0 m x 2 kabel	
ASL-50*	5,0 m x 2 kabel	Cinch-Stecker
ASL-75*	7,5 m x 2 kabel	
ASL-100*	10,0 m x 2 kabel	
ASLC-10	1,0 m x 2 kabel	3-P XLR Stecker
ASLC-15	1,5 m x 2 kabel	
ASLC-30	3,0 m x 2 kabel	
ASLC-50*	5,0 m x 2 kabel	3-P XLR Stecker
ASLC-75*	7,5 m x 2 kabel	
ASLC-100*	10,0 m x 2 kabel	

* Für die SR und OFC Serie sind Kabellängen von 5 m, 7,5 m und 10 m auf Bestellung erhältlich.

OFC Series < Oxygen-Free Copper (OFC) Twisted Wire >



- Typ: abgeschirmtes Zweileiter-Kabel
- Hauptleiter: [OFC-Draht + versilberter Kupferdraht]
- Mantel: blaues PVC, 8,0 mm Durchmesser
- Isolierer: Polyethylen + geschäumtes Polyethylen
- Gesamt-DC-Widerstand: 33 mOhm/m
- Kapazität zwischen Hauptleitern: 170 pF/m
- Isolierwiderstand: 40 MOhm/km

Modell-Nr.	Länge	Stecker
AL-10	1,0 m x 2 kabel	Cinch-Stecker
AL-15	1,5 m x 2 kabel	
AL-30	3,0 m x 2 kabel	
AL-50*	5,0 m x 2 kabel	Cinch-Stecker
AL-75*	7,5 m x 2 kabel	
AL-100*	10,0 m x 2 kabel	
ALC-10	1,0 m x 2 kabel	3-P XLR Stecker
ALC-15	1,5 m x 2 kabel	
ALC-30	3,0 m x 2 kabel	
ALC-50*	5,0 m x 2 kabel	3-P XLR Stecker
ALC-75*	7,5 m x 2 kabel	
ALC-100*	10,0 m x 2 kabel	

DIGITAL-KABEL



HS-LINK Kabel AHDL-15

■ HS-LINK-Kabel

Das HS-LINK-Kabel ist ein speziell für digitale Signalübertragung im Accuphase-HS-LINK-Format konzipiertes Kabel. Es kann nur mit Audio-Komponenten verwendet werden, die mit einem HS-LINK-Anschluss (RJ-45) ausgerüstet sind. Das Kabel kann nicht mit anderen Geräten verwendet werden.

* 8-Leiter-Kabel mit verdrehten Leitungspaaren und dreifacher Abschirmung

Typ	Modell-Nr.	Länge
HS-LINK Kabel	AHDL-15	1,5 m

* 3,0 Meter Kabellänge (AHDL-30) auf Bestellung als Sonderzubehör erhältlich

* Änderungen von technischen Daten und Design für Verbesserungen vorbehalten.



ACCUPHASE LABORATORY, INC.
YOKOHAMA, JAPAN